

प्रश्न सं. [क. 1133]

डाटार्केट पुस्तकालय 1133
माननीय विधायक - बीरभेद भेंदोला
धृष्ण अड्डे काठियां २०. १२. २०१९

पुणे - ४८

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

परिविहार २५

अध्याय - 5

विद्युत प्रदाय विन्दु एवं परिसर में अनुज्ञापिधारी के उपकरण
(Point of Supply and Licensee's equipment in Premises)

विद्युत प्रदाय विन्दु (Point of Supply)

- 5.1 जब तक किसी अन्य प्रकार से सहमति न हो विद्युत प्रदाय का प्रारंभिक विन्दु अनुज्ञापिधारी के बहिर्गाँवी टर्मिनल (outgoing Terminal) पर निम्नानुसार अवस्थित होगा :
- (अ) निम्नादा उपभोक्ताओं के प्रकरण में कट आउट (cut out) पर, तथा
 - (ब) उच्चदाव अथवा अति उच्चदाव उपभोक्ताओं के प्रकरण में कंट्रोल स्थिरणियर पर जिसकी स्थापना अनुज्ञापिधारी अथवा उपभोक्ता के परिसर में उनकी परस्पर सहमति से की जा सकेगी।
- 5.2 उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय उपभोक्ता परिसर में अनुज्ञापिधारी के कट-आउट/एमसीबी/कंट्रोल स्थिरणियर से पूर्वप्रवेशी टर्मिनल (Incoming Terminal) पर एकल बिन्दु पर किया जाएगा। भिन्न-भिन्न परिसरों में भिन्न-भिन्न संयोजन प्रदान किये जायेंगे। कोयला खदनों के प्रकरण में विशेष तौर पर, अनुज्ञापिधारी उपभोक्ता की स्थापना के भौतिक अभिन्यास (physical lay out) तथा अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये उपभोक्ता की स्थापना में एक से अधिक विन्दुओं पर भी विद्युत प्रदाय कर सकेगा।
- 5.3 उच्चदाव/अति उच्चदाव उपभोक्ताओं के प्रकरण में, विद्युत प्रदाय का विन्दु इस प्रकार स्थापित किया जाएगा कि वह मार्ग से दृष्टिगोचर हो तथा वहां आसानी से भी पहुंचा जा सके।

समर्पित संभरक (Dedicated Feeder)

- 5.4 यदि किसी उपभोक्ता को वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा एक सामान्य संभरक (feeder) के अतिरिक्त उसके अनुरोध किये जाने पर पृथक संभरक से भी विद्युत प्रदाय किया जाता है तो ऐसे अतिरिक्त पृथक संभरक को "समर्पित रांगरक" कहा जाएगा। इस प्रकार के अनुरोध संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापिधारी उपभोक्ता परिसर में समर्पित संभरक को स्थापना हेतु गुण-दोष (merit) के आधार पर इसकी साध्यता का परीक्षण करेगा। यदि साध्य हो तो उपभोक्ता को समर्पित संभरक प्रदाय किया जाएगा एवं उपभोक्ता को इसके लिये म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम 2009 में निर्दिष्ट अनुसार अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान भी करना होगा। समर्पित रांगरक या पिरार विद्युत उपकरण से उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय के प्रारंभिक विन्दु तक किया जाएगा।

उपभोक्ता परिसर में अनुज्ञापिधारी के उपकरण की स्थापना (Licensee's Equipment in Consumer's Premises)

- 5.5 उपभोक्ता, अनुज्ञापिधारी को उपभोक्ता के स्वामित्व की आवश्यक भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायेगा तथा उपभोक्ता के लिये सेवाप्रदाय हेतु न केवल अनुज्ञापिधारी की प्रणाली से सीधे केबल (Direct Cable) या शिरोपरि तन्त्रपथ (overhead

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

जिनाल पाटील अधिकारी
म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013
पोपाल

छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार
मन्त्री परिषद कार्यालय, छत्तीसगढ़ मेंटोला
सदन में उम्मीदवाने का दिनांक - २०.१२.२०१७

पुस्तक - ४

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013

- (iv) यदि किसी कर्मचारी द्वारा स्थानांतरण पर रिक्त किये गये शासकीय आवास-गृह/फ्लेट के विद्युत प्रभारों की राशि बकाया छोड़ दी जाती है तो ऐसी दशा में नवीन अधिवासी को तत्कालीन उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय की बकाया राशि का भुगतान नहीं करना होगा।
- (v) यदि न्यायालय द्वारा परिसर के संबंध में बकाया राशि की वसूली न किये जाने वाले कोई विशिष्ट आदेश जारी किया गया हो।

4.13

- विद्युत प्रदाय के निबन्धनों तथा शर्तों के प्रयोजन से, परिसर में कोई भी भूमि, भवन अथवा संरचना शामिल होगी जिस हेतु वितरण अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार विद्युत प्रदाय हेतु सहमति व्यक्त की गई हो। तथापि, किसी भी परिसर को पृथक परिसर माना जाएगा तथा प्रत्येक परिसर को पृथक विद्युत प्रदाय विन्दु प्रदान किया जाएगा, यदि
- (अ) वे सुस्पष्ट स्थानान्तरण तथा अमला धारित करते हों; अथवा
 - (ब) वे भिन्न-भिन्न व्यवितरणों के स्वामित्व या पट्टे पर धारित किये जा रहे हों;
 - (स) जो ऐसी किसी विधि के अन्तर्गत अलग-अलग अनुज्ञाप्तियों या पंजीकरणों के अन्तर्गत आते हों, जहाँ यह प्राक्रेया लागू हो अथवा स्थानीय प्राधिकारियों से सुनबद्ध अभिलेख धारित करते हों, जो उन्हें पृथक से सुस्पष्ट परिसर (घरेलू श्रेणी परिवारों हेतु) के रूप में चिन्हांकित करते हों।

विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय (Supply to different categories of Consumers)

किसी भी उपभोक्ता को वितरण अनुज्ञाप्तिधारी की अर्हता के अनुसार, अनुज्ञाप्तिधारी के समक्ष एक आवेदन निर्दिष्ट प्रूप में पूर्ण रूप से भरकर निर्दिष्ट अभिलेखों के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।

(ए) निम्नदाय पर विद्युत प्रदाय (Supply at LT)

4.14

अनुज्ञाप्तिधारी आवेदन प्राप्त करते समय आवेदन तथा उसके साथ संलग्न अभिलेखों का सत्यापन करेगा। आवेदक को तत्काल एक लिखित अभिस्त्रीकृति प्रदान की जाएगी। आवेदन अपूर्ण पाए जाने की स्थिति में आवेदन में पाई गई कमीयों के बारे में आवेदक को लिखित रूप में तीन कार्यदिवसों के भीतर सूचित किया जाएगा तथा आवेदक से पूर्ण किया गया आवेदन प्राप्त होते ही अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा इसकी लिखित पायती तत्काल आवेदक को प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात्, दो दिवस के भीतर अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा आवेदक को स्थल निरीक्षण की प्रस्तावित दिनांक की सूचना दी जाएगी जो शहरी क्षेत्रों के लिए आगामी पांच दिवस तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आगामी दस दिवस के भीतर होगी।

4.15

निरीक्षण के दौरान, आवेदक या उसका प्रतिनिधि अनुज्ञाप्तिधारक ठेकेदार (licensed contactor) के साथ स्थल पर उपस्थित रहेगा। निरीक्षण के दौरान अनुज्ञाप्तिधारी :

- (i) विद्युत प्रदाय प्रारंभ करने का विन्दु तथा भापयन्न (मीटर) एवं कट-आउट/एग्रीवी लगाने का स्थान निर्धारित करेगा।

म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013


अनुज्ञाप्तिधारी
चलानी दिलग, म.प्र. शासन
भौपाल